

这些引脚选项只能运行固件版本1.3.1及更高版本。如果您的固件版本较低，请升级设备固件。

设备解锁

解锁设备时，需要输入4-8的PIN码。当设备显示复选标记()时，，按两个按钮确认您的选择。至于你的设备设置了多少位PIN，不会以任何方式显示。

PIN码的默认数字设置

当您输入PIN码时，NanoS会显示数字“5”默认情况下。，然后您可以通过按左键或右键来调整该值。您可以调整默认显示的数字，使其不“5”。具体方法如下：

解锁NanoS，选择“设置”；

选择“安全性”；

选择“洗牌针”；

选择“是的”并确认。

重新连接设备后，您会看到默认PIN码是一个随机数。

修改PIN码

您可以随时更改您的PIN。

解锁NanoS并选择“设置”

并选择“安全性”；

选择“更改PIN”；

输入新的PIN码

以确认此PIN码；

输入您的旧PIN码，您的PIN码将被成功修改。

重新连接设备后，您需要输入新的PIN码来解锁您的设备。